

TELECOMMANDE POUR BAES

TMS-300



8 43 6 0 3 1 4 8 2 4 3 0



GARANTIE

3 ANS

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Télécommande



Alimentation: 230V 50Hz < 2.6W



Consommation en mode permanent: 2,6 W



Batterie: 10.8V-160mA Ni-Mh



Temps de charge: 24 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Rail DIN



Isolation: Classe II



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

TELECOMMANDE POUR BAES TMS-300

Caractéristiques d'installation

Alimentation d'entrée : 230 V, 50 Hz

Alimentation de sortie : $\pm(12V\pm1V)$

Montage : rail DIN

Type de câble à utiliser entre l'unité de contrôle et les luminaires :

- Deux fils avec polarité (+,-)
- Section : 1.5mm



Caractéristiques de fonctionnement

Fonctionnement autonome :

- Si le luminaire de secours est éteint, alimenté par le secteur et que l'on appuie sur le bouton ON de la télécommande, le luminaire s'allume en 1 seconde.
- Si le luminaire de secours est allumé et que l'on appuie sur le bouton off de la télécommande, le luminaire de secours s'éteint au bout de 8 secondes.
- Si le luminaire de secours est éteint, qu'il n'est pas alimenté par le réseau et que l'on appuie sur la touche ON de la télécommande, le luminaire s'allume après 1 seconde.

Poids (kg)



Poids du produit:

0.26 kg

Poids du produit emballé:

0.29 kg

Poids de la boîte de 29 unités:

8.92 kg

Dimensions (mm)

